

**AJAX**

## Rilevatore magnetico e vibrante DOORPROTECTPLUS-B

### MATERIALE E DIMENSIONI

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Installazione | <b>Porta / Finestra</b>    |
| Dimensioni    | <b>90.5 x 21 x 18.5 mm</b> |
| Materiale     | <b>Plastica</b>            |
| Peso netto    | <b>30 g</b>                |
| Colore        | <b>Nero</b>                |

### RILEVAMENTO

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo di rivelatore          | <b>Senza fili</b>           |
| Sensibilità alle vibrazioni | <b>3 livelli</b>            |
| Ignora la prima vibrazione  | <b>Sì, opcional</b>         |
| Tecnologia di rilevazione   | <b>Magnetico e vibrante</b> |

### VIA RADIO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza                | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>          |
| Distanza di trasmissione | <b>Fino a 1200 m (senza ostacoli)</b> |
| Potenza massima RF       | <b>Hasta 20 mW</b>                    |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Modello di batteria      | <b>CR123A / 3V</b>   |
| La durata della batteria | <b>Fino a 5 años</b> |

### AMBIENTE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>      |
| Umidità massima          | <b>80%</b>          |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Compatibilità  | <b>Centrali Ajax</b> |
| Indicatori LED | <b>Sì</b>            |
| Tamper         | <b>Sì</b>            |

### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

### SENSORE

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Regolazione della sensibilità | <b>Sì</b> |
|-------------------------------|-----------|

