



AJAX

Rauch, hitze und co brandmelder

FIREPROTECT2-HC-AC-W

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Art der Benachrichtigung	Akustik
Lautstärke Sirene	85dB
Temperaturaktivierung	64°C

STROM UND VERBRAUCH

Spannung	110V ~ 240V
Verbrauch (w)	2W
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	1 x CR 2/3 AA
Batterielebensdauer	Bis zu 10 Jahre

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%

DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	10°C / min
Auflösung	50 ppm

ERKENNUNG

Detektortyp	Rauch, Hitze und CO
-------------	----------------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	122 x 122 x 45 mm
Nettogewicht	320 g
Gewicht mit Verpackung	390 g
Farbe	Weiss

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Protokoll	Jeweller

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Brandmelder

SENSOR

Sensor Typ	Rauchererkennung: optischer Doppelspektrumsensor / Temperaturerkennung: Thermistor / CO- Erkennung: chemischer Sensor
------------	--

