



## AJAX

### Rilevatore di fumo wireless

### EN54-SMOKE-W

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Si</b>
Colori LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Si</b>
Protezione da falsi allarmi	<b>Si, algoritmo HazeFlow 2</b>
Tempo di attivazione dell'allarme	<b>3 s</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP21C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>80%</b>

#### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 1700 m (senza ostacoli)</b>
Potenza massima RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Protocollo	<b>Jeweller</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>Batteria</b>
Modello di batteria	<b>2 x CR123A / 3V</b>
La durata della batteria	<b>Fino a 5 años</b>

#### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Fumo</b>
--------------------	-------------

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>124 x 124 x 54.2 mm</b>
Peso netto	<b>280 g</b>
Peso con confezione	<b>340 g</b>
Colore	<b>Bianco</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	<b>Senza fili</b>
Tipo	<b>Rivelatore antincendio</b>
Compatibilità	<b>Fire Hub AJAX</b>

#### CERTIFICAZIONE

Normativa	<b>EN54-7 / EN54-25</b>
-----------	-------------------------

#### SENSORE

Tipo di sensore	<b>Rilevamento del fumo: sensore ottico a doppio spettro</b>
-----------------	--

